



## Joy M 30 4C



### IDENTIFICATION

• Consommation	1.0 mA	• Pertes	légères à sévères
• Niveaux de sortie max.	130 dB SPL*	• Classe	1
• Gain max.	60 dB*	• LPPR > 20 ans	D: 2351057 / G: 2365119
• Nombre de micros	2	• LPPR < ou = 20 ans	D: 2325120 / G: 2337749

\* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

# JOY M 30 4C

## Fonctions et accessoires



### EQUIPEMENT TECHNIQUE

	30
Canaux de traitement / Gain	16/8
Programmes auditifs	4
Wireless <sup>2</sup>	–
Couplage du volume et des contrôles	●

### TRAITEMENT DE LA PAROLE

Bande passante HD	–
iFocus 360 <sup>2</sup>	–
Focus 360	–
HD Directionnalité	–
Directionnel iLock <sup>2</sup>	–
Voice Ranger	–
XPhone <sup>2</sup>	–
Micro directionnel adaptatif multicanaux	●
Micro directionnel automatique	●
Micro directionnel fixe	–
Compression sélective en fréquence	●
Anti larsen intelligent	●

### QUALITÉ ET CONFORT DU SON

Volume automatique <sup>3</sup>	–
Ajustement de la directivité microphonique <sup>2,4</sup>	–
Réduction de la réverbération	–
Sound Radiance	–
Amélioration de la musique	–
Omni SL	–
Sound Smoothing	●
Annulation du bruit de vent <sup>2</sup>	●
Fonction Tinnitus	●
Gestion du bruit	●

### OPTIMISATION AUTOMATIQUE

Equaliseur automatique intelligent	–
Acclimatation automatique intelligente	●
Classification automatique	●
Data logging	●

### FONCTIONS SPÉCIALES

	30
Protection SecureTec	IP67
Bobine d'induction	●
Autophone	–
Socle de charge	–
Taille de piles	13
Compartiment à piles marche/arrêt	–
Nano-révétement	–
Streaming audio avec Smart Connect	–






### FONCTIONS DISPONIBLES

Flat cover	–
Rocker switch	●
Bouton poussoir	●
Compartiment à pile avec entrée audio	–
Compartiment à pile avec sécurité enfant	–
Petit coude	–



### PROGRAMMATION

ConnexAir, ConnexLink	●
Noahlink Wireless	–
Adaptateur de programmation / Cable	13

### ACCESSOIRES (OPTIONS)

Smart Connect		○
Wireless CROS RIC		–
Smart Li-ion Power		–
Smart Power		–
Smart Remote		○
Smart Key		–
Smart Transmitter		–
Transmitter		○
Speech Connect		○

### APPLICATIONS

Connex Smart Connect App.		○
Connex Smart Remote App.		○

Fabriquant Légal  
Sivantos GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100, 91058  
Erlangen, Allemagne

Sujet à changement sans préavis  
Ordre No. 03470-99T2-7600  
© 03.2018, Sivantos GmbH • IK  
Tous droits réservés

05.2018 · Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression.



Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

1. A partir de l'iPhone 5
2. Programmation bilatérale obligatoire
3. Streaming uniquement
4. Réquiert l'application Smart Direct