



# Doro PhoneEasy<sup>®</sup> 105wr

téléphone sans fil DECT avec répondeur



larges touches faciles à utiliser



volume du combiné et de la sonnerie puissant



répondeur avec son amplifié

Téléphone sans fil DECT facile à utiliser, équipé d'un large afficheur rétro-éclairé et de grosses touches très lisibles. Sa touche d'amplification sonore procure un son puissant et clair. De plus, la forme de son combiné facilite son raccroché sur sa base vraiment stable pour une meilleure sécurité.



DESIGN BY DORO OF SWEDEN



# Doro PhoneEasy<sup>®</sup> 105wr

Coloris : noir / blanc

## Numérotation/conversation

Compatible appareils auditifs	•
Rappel des derniers numéros. Capacité du bis	5
Prénumérotation	•
Mémoires directes	2
Mémoires indirectes	9
Capacité du répertoire	20
Volume du combiné réglable. Nb de niveaux	5+boost
Volume du "boost"	+10dB
Mains-libres	•
Volume du mains-libres réglable. Nb de niveaux	5
Transfert de la communication vers les autres combinés	•
Interphonie entre les combinés	•
Conférence à trois	•
Touche secret	•
Indicateur de batteries faibles	•
Verrouillage des touches	•
Chronomètre des conversations	•

## Afficheur LCD combiné

Menu déroulant	•
14 segments	•
Dimensions de l'afficheur (h x l en mm)	42 x 27
Ligne de caractères	1
Lignes d'icônes	2
Rétro-éclairage	•
Larges caractères	•
Horloge	•
Alarme	•
Bip touche	•
Menu multilingues	FR, EN, ES, IT, NL, DE, DK, FI, GR, NO, SE, TR

## Sonneries

Méodies de sonneries monophoniques	5
Sonneries polyphoniques	5
Volume de la sonnerie réglable. Nb de niveaux hors off	5
Avertisseur lumineux de sonnerie	•
Coupure de la sonnerie	•

## Identification de l'appelant\*

Présentation du nom/numéro	•
Capacité du journal des appelants	10

## Répondeur

Commandé par la base	•
Commandé par le combiné avec son amplifié	•
Interrogeable à distance	•
Affichage du nombre de messages	•
Fonction mémo	•
Fonction répondeur simple	•
Annonce pré-enregistrée	•
Filtrage des appels	•
Durée d'enregistrement (minutes)	15
Horodatage (date/heure)	•
Réglage du nombre de sonneries avant activation du répondeur	2,4,6,8,éco

## Base DECT

Sonnerie sur la base	•
Touche de recherche du combiné	•
Nombre maxi de combinés par base	5

## Paramètres audio

Niveau minimal d'atténuation du signal entrant (dB RLR)	8
Niveau minimal du volume sonore (dB(A))	98
Niveau maximal d'atténuation du signal entrant (dB RLR)	30
Niveau maximal du volume sonore (dB(A))	115
Volume maximal de la sonnerie (dB(A)) à 1 mètre	80

## Autres caractéristiques

Dimensions du combiné (mm)	180 x 55,5 x 30
Poids du combiné avec batteries (g)	157
Position bureau	•
Autonomie en veille (h)	~100
Autonomie en conversation (h)	~10
GAP	•
Eco functionality	•
Technologie	DECT
Avertisseur hors de portée	•
Portée à l'extérieur (m)	~300
Portée à l'intérieur (m)	~50
Pack batteries inclus	2xAAA NiMH
Adaptateur	6/450 V/MA

\* Sous réserve d'un abonnement auprès de votre opérateur